



DESCRIPCIÓN

El CMP-MULTI-WIFI es un medidor y protector multifunción WiFi para montaje en carril DIN. Permite la lectura en tiempo real de parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia, energía, temperatura y frecuencia, así como funciones de protección contra sobretensiones, sobrecorrientes, y cuenta con reconexión automática y control desde aplicación móvil. Su conectividad inalámbrica facilita la monitorización remota y la configuración del equipo en instalaciones residenciales y terciarias.

COMPATIBLE CON



Tuya Smart



Smart Life



Material ignífugo PA66+
Excelente resistencia a
altas temperaturas



Display en
tiempo real

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Control
por APP



Programación horaria



Monitorización
de consumo/ tensión/
corriente/ frecuencia y
temperatura



Protección
sobretensión



Protección
subtensión



Protección
sobrecorriente



Aviso mediante notificación
móvil



Rearme automático y
configurable

APLICACIONES



PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del producto:	Medidor y protector multifunción WiFi
Referencia:	CMP-MULTI-WIFI
Código:	0119116
Tensión nominal:	AC 220V / 110V
Rango de tensión soportada:	AC 80V - 300V
Red inalámbrica:	Tuya / Smart Life
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Rango de sobretensión:	270 - 300V
Rango de subtensión:	75 - 110V
Rango de energía eléctrica:	0 - 99999 kWh
Rango de temporización:	0 - 999 días
Dimensiones del producto:	24 x 84 x 68 mm
Ajuste de corriente:	1 - 63A
Tensión de aislamiento:	400V
Factor de potencia:	0 - 1.0 PF
Ajuste de contraseña:	Inicial (0000)
Rango de temperatura:	-40°C a 150°C
Altitud:	≤ 2000 m
Humedad:	<50% a 40°C (sin condensación)
Vida eléctrica:	10000 maniobras
Ajuste de sobrepotencia:	1 - 15 kW

MONITORIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN


Compatible con aplicaciones móviles para monitorización, lectura de parámetros y configuración remota del equipo mediante conexión WiFi/Bluetooth.



Conecte el dispositivo
a la aplicación



Visualice parámetros
eléctricos en tiempo real



Configure protecciones
y parámetros



Proteja el equipo con
contraseña



WiFi



Bluetooth

DIMENSIONES Y CONEXIÓN

